

# ■ 照明設備概要1 - コンサートホール - ■

## ●調光卓仕様

メーカー / 型式	株松村電機製作所 / F105 II	コントロールCH	512CH
データ互換性	JASCI/IF153V2	コントロールDIM	512DMX
外部記憶	USBメモリ	外部出力	DMX512/1990×1系統
プリセットフェーダー	40本×2段 (ジョイント、フラッシュ、P/F切替機能)		
再生	UP/DOWNクロスフェーダー A/Bクロスフェーダー タイム再生 サブマスタ エフェクト		
サブフェーダー	20本 50ページ	シーン記憶	1000シーン

\*DMX 1~116までを常設の回路で使用。

## ●DMX回線

DMX OUT	舞台袖下・上、シーリング×各1口	DMX IN	舞台袖下・上×各1口
---------	------------------	--------	------------

\*DMXケーブル、スプリッター等の機材はありません。

\*DMX回線はユニット室からしか出ていない為、卓をお持込みの場合は調整室までのケーブル(10m)もご用意下さい。

## ●回路表

名称	回路数	1回路あたりの		仕 様
		差込口数	容量	
ステージコンセント	16	C型 1口	30A	
ステージコンセント(直)	4	C型 1口	30A	
シーリングライト	6	20C型 2口	30A	1Kwトツ×12台(1回路=2台)
コンタクタースポットライトコンセント	1	C型 1口	30A	ソースフォー14° (アイリス付)×1
フロントサイドライト[下・上手]	各4	20C型 1口	20A	各1kwトツ×4台 ※灯体の吊り替え、増設不可
センタースポット室コンセント	2	20C型 2口	20A	ソースフォー10° (アイリス付)×4

\*上記常設機材の他ホールへの持ち出しは出来ません。\*ユニットにて全回路を直回路に切換えが可能です。

## ●機材表

機材名	メーカー	型番	容量	型	数量	備考
ハロゲンピン	松村電機	MIP-6P	650W	T	1	
パライト(5VN)	松村電機	PL-10	500W	T	4	ピンルーム仮設用
スタント	松村電機	SP-2	—		4	H=1000~1780mm/ピンルーム仮設用
三連アーム	松村電機	SA	—		2	ピンルーム仮設用
バントア(8インチ)	松村電機	BD-8	—		4	ピンルーム仮設用

## ●センターピンスポット

USHIO U-TECH	SUPERSOL-2009SR/e	2000w	クセソ	2台	3φ173V仕様
--------------	-------------------	-------	-----	----	----------

## ●常設照明設備

シャンデリア 14台 (舞台上※舞台平面図参照)

天井当てFL (B,G,R,W)

客席ブラケット